

Product Information

Przełącznica światłowodowa BKT VENI-2-DATA

Nr Karty: KK_Przelacznica_BKT_VENI-2-DATA_11112DXXXX.XV_01.23



* Przykładowa konfiguracja

Zastosowanie

Seria wyrobów światłowodowych VENI-2 jest przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników. Podwyższona funkcjonalność przełącznic idzie w parze z wysokiej jakości wykonaniem oraz starannie wyselekcjonowanymi na etapie projektowym materiałami produkcyjnymi.

Przełącznica światłowodowa VENI-2 jest nieodłącznym elementem połączeniowym każdej sieci, w której prawidłowe zabezpieczenie infrastruktury transmisyjnej ma istotne znaczenie. Służy do szybkiego krosowania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi. Dzięki bardzo dobrze rozplanowanej podstawie przełącznicy, idącej w parze z całą gamą dodatkowych akcesoriów, doskonale sprawdza się w instalacjach Data Center i wszędzie tam gdzie niezbędne jest połączenie włókien światłowodowych w niekomfortowych warunkach instalacyjnych.

Podążając za oczekiwaniami rynku, przełącznice VENI-2 dostępne są również w opcji w pełni wyposażonej w pigtaile, adaptery i kasety spawów na etapie produkcyjnym. Rozwiązanie w pełni wyposażone gwarantuje redukcję czasu potrzebnego na instalację przełącznicy w nowopowstającej, jak i istniejącej sieci teleinformatycznej.

Features

- Uszy montażowe z regulacją głębokości montażu w szafie rack 19"
- Bogaty wybór płyt czołowych na różne typy adapterów, przygotowane pod montaż zamka
- Przetłoczenia podstawy do montażu kabli i tub o różnych średnicach zewnętrznych
- Otworowanie podstawy pod jedno- lub dwupunktowy montaż kaset spawów
- Płyty czołowe wyposażone w metalowe śruby niegubione
- Cztery tylne wpusty kablone
- Otwory na uchwyt do pręta FRP
- Opcjonalna półka na patchcordy
- Dostępne w kolorze szarym i czarnym

Poznaj rodzinę VENI-2

Cechy/ Model	VENI-2-TOP	VENI-2-LIGHT	VENI-2-DATA
Ruchoma podstawa	Tak	Tak	Nie
Płyta czołowa	Wymienna	Zintegrowana	Wymienna
Wysokość	1U, 2U	1U	1U

Karta Katalogowa

Przełącznica światłowodowa BKT VENI-2-DATA

Nr Karty: KK_Przelacznica_BKT_VENI-2-DATA_11112DXXXX.XV_01.23

Dane techniczne

Wysokość (U)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Waga (kg)	Kolor szary RAL 7035	Kolor czarny RAL 9005
1U	42	443	241	2,4	√	√

Wykonania / Warianty

Indeks		Opis
Kolor szary	Kolor czarny	
11112D01.1V	11112D01.3V	Przełącznica BKT VENI-2-DATA, 19", 1U, stała, bez płyty czołowej
23.XXX*	23.XXX*	Przełącznica BKT VENI-2-DATA, 19", wyposażona na etapie produkcyjnym

* Indeks zależny od konfiguracji

Płyty czołowe

Indeks		Opis
Kolor szary	Kolor czarny	
111U2241.1V	111U2241.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 24xSC simplex/LC duplex (na blachowkręty M2.2)
111N2241.1V	111N2241.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 24xSC simplex/LC duplex (na wkręty do tworzyw M2.5)
111U1241.1V	111U1241.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 24xSC duplex/LC quad (na blachowkręty M2.2)
111N1241.1V	111N1241.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 24xSC duplex/LC quad (na wkręty do tworzyw M2.5)
111U3241.1V	111U3241.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 24xFC/ST
111U2121.1V	111U2121.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 12xSC simplex/LC duplex (na blachowkręty M2.2)
111N2121.1V	111N2121.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 12xSC simplex/LC duplex (na wkręty do tworzyw M2.5)
111U1121.1V	111U1121.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 12xSC duplex/LC quad (na blachowkręty M2.2)
111N1121.1V	111N1121.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 12xSC duplex/LC quad (na wkręty do tworzyw M2.5)
111U3121.1V	111U3121.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 12xFC/ST
	111U3725.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 5xKaseta HD VPLUS
	111U3713.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, 3xOtwór LGX/AlfaLGX
111U0001.1V	111U0001.3V	Płyta czołowa BKT VENI-2, 1U, pełna

Karta Katalogowa

Przełącznica światłowodowa BKT VENI-2-DATA

Nr Karty: KK_Przelacznica_BKT_VENI-2-DATA_11112DXXXX.XV_01.23

Akcesoria

Indeks		Opis
Kolor szary	Kolor czarny	
111A0001.1V	111A0001.3V	Organizer kabli BKT VENI-2, do montażu od frontu przełącznicy
111A2241.1V	111A2241.3V	Płyta do bezśrubowego montażu adapterów BKT VENI-2, 1U, 24xSC simplex/LC duplex
111A1241.1V	111A1241.3V	Płyta do bezśrubowego montażu adapterów BKT VENI-2, 1U, 24xSC duplex/LC quad

Indeks	Opis
11112000	Prowadnice kulkowe teleskopowe do przełącznic VENI-2 (2szt.)
10500150	Uchwyt do montażu pręta FRP, mosiężny, $\Phi 10\text{mm}/\text{M3}(\text{wew})\times 17\text{mm}$
10500160	Zamek krzywkowy do przełącznic VENI-2, z kluczem 1333 (2szt.)
105SM2265B.100	Blachowkręt M2.2x6.5mm z łbem soczewkowym, PH1, ISO7049, DIN7981C (100szt.)
105SM2565T	Wkręt do tworzyw M2.5x6mm z łbem soczewkowym, PH1, WN1412, ISO4042 (100szt.)
11320030.3	Tacka na spawy światłowodowe BKT Classic-2, 155x92x8mm, 2 uchwyty x12 osłonek $\Phi 2.4\text{-}2.5\text{mm}/\text{dł. } 45\text{-}35\text{mm}$, biała
11320351	Osłonka spawów światłowodowych, termokurczliwa, dł. 45mm, śr. po obkurczeniu 2.4mm (100szt.)
11320353	Osłonka spawów światłowodowych, termokurczliwa, dł. 45mm, śr. po obkurczeniu 2.5mm (50szt.)
11320028.2	Tacka na spawy światłowodowe BKT Classic, 155x92x8mm, 2 uchwyty x6 osłonek ANT szer. 1.2mm/dł. 45-20mm, czarna
10490050	Osłonka spawów światłowodowych, aluminiowa, typu ANT, dł. 30mm, szer. 1.2mm
10490012.10	Zaślepka otworu SCsx płyty czołowej/przełącznicy, czarna (10szt.)
10490013.10	Zaślepka otworu SCdx płyty czołowej/przełącznicy, czarna (10szt.)
10490011	Zaślepka otworu FC/ST płyty czołowej/przełącznicy, czarna
10490020	Dławnica kablowa PG13.5 z nakrętką, poliamid, szary
11320050	Dławnica kablowa PG16 z nakrętką, poliamid, szary

Indeks	Akcesoria serwisowe
10500098	Trzpień gwintowany M5(zew.)/M3(wew)x36mm, do przełącznic VENI-2/1U
10530062	Nakrętka radełkowana M5x16x6mm, nylonowa, BN5934, na trzpień do przełącznic VENI-2
10530061	Śruba radełkowana M4x17.5, do montażu od frontu przełącznicy VENI-2
105SMBN833	Pierścień zabezpieczający do śruby radełkowanej M4x17.5, do przełącznic VENI-2 (100szt.)
105SM3080S	Śruba stożkowa M3x8mm, PH1, ISO7046-1, DIN965A (200szt.)
105SM3000S	Nakrętka sześciokątna z kołnierzem M3x8x4mm, DIN6953, EN1661 (100szt.)